

1.0 Подготовьте устройство

Процедура:

1.1 Загрузите и сохраните записанные данные

1.2 Переведите устройство в спящий режим с помощью LogTag Analyzer

Если не перевести устройство в спящий режим, это может привести к серьезному повреждению памяти. В результате вы больше не сможете его использовать.

2.0 Удалите старую батарею

Процедура:


2.1 Аккуратно удалите заднюю этикетку, закрывающую крышку батарейного отсека, с помощью тонкой отвертки или ножа.



2.2 С помощью монеты поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки; выньте ее из корпуса.



2.3 Удалите батарею с помощью тонкой отвертки, как показано на рисунке



3.0 Вставьте новую батарею

Используйте батареи известных производителей!

Процедура:

3.1 Поместите новый элемент CR2032 в батарейный отсек, как показано ниже:

Сначала в контакт вставляется правый край батареи.



Сильно нажмите на левую сторону батареи, чтобы она встала на место.




3.2 Вставьте крышку батарейного отсека и поверните ее по часовой стрелке.



3.3 Закройте крышку батарейного отсека новой этикеткой (Part # 100-000502) или используйте старую.



3.4 Настройте устройство с помощью LogTag Analyzer.



Утилизируйте старую батарею в соответствии с местными экологическими правилами.